

**НОВИНКА**

## программа Céliane™

механизмы управления освещением: датчики движения, светорегуляторы



672 15 (Орех)



670 93 (Шафран)



670 81 (Титан)



670 86 (Патина Медь)

Упак.	Кат. №	Датчики движения – 230 В <sup>~</sup> с функцией включения/выключения
1	670 91	Оборудованы кнопками для ручного вкл. и выкл. освещения. Регулир. порог освещенности от 3 до 1000 люкс. Регулир. выдержка времени от 1 до 16 мин. с повтором цикла после обнаруж. движения. Возможность дистанционного ручного упр-ия с пом. кнопочного выключателя (кат. № 670 31). Рекомендуется установл. в коробке Vatibox глуб. 50 мм <b>Датчик движения без нейтрали 400 Вт с функцией принудит. вкл./выкл.</b>
1	670 92	Устанавливается взамен традиционных выкл-лей без доп. проводов. Исп. для упр. лампами накаливания и галогенными от 40 Вт до 400 Вт, 230 В~ или низковольтными галогенными с ферромагн. или электронным трансформатором. Обнаружение посредством ИК, дальность обнаружения до 10 м, регулируется. Гориз. угол зрения датчика: 180° <b>Датчик движения с нейтралью 1000 Вт с функцией принудит. вкл./выкл.</b>
1	670 93	Используется для управления - лампами накаливания и галогенными до 1000 Вт, 230 В~ - низковольтными галогенными с ферромагнитным или электронным трансформатором до 500 ВА - люминесцентными лампами 500 ВА. Может управлять вентилятором (до 100 ВА). Обнаружение посредством ИК, дальность обнаружения до 10 м, регулируется. Гориз. угол зрения датчика: 180° <b>Датчик движения со световым указателем</b>
1	672 15	20 люкс. Начиная с заданного уровня освещенности световые указатели датчика автоматически включаются при обнаруж. движения. Позволяет ориентироваться в темноте. Обнаружение посредством ИК. Дальность обнаружения до 6 м. Диаграмма направленности: 180°. Располагается на высоте выключателя или розетки (не имеет значения). <b>Датчик движения приемник-передатчик PLC с возможностью коррекции заданного режима работы <span style="color: red;">In One by Legrand</span></b>
1	672 15	1 x 1000 Вт. Датчик предназначен для включения цепи освещения, подкл. к его зажимам, при обнаружении движения. Возможна ручная корректировка заданного режима. В кач. передатчика управляет др. выключателями или мех-мами управления. В кач. приемного устр-ва датчик управляет подкл. к нему осветительными приборами, согласно командам, получ. от сценарных выкл-лей или мех-мов упр-ия освещением. Уровень осв., длительность включения освещения и чувствительность обнаружения регулируются. Обнаружение посредством ИК. Дальность: от 3 до 10 м. Выдержка времени: от 1 с до 16 мин. Порог освещенности: от 3 до 1000 люкс. Гориз. угол зрения датчика: 180°. Трехпроводный монтаж в коробке Vatibox глуб. 50 мм (рекомендуется).

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы 230 В <sup>~</sup>
1	670 81	<b>Светорегулятор 300 Вт</b> Исп. для управления и регулировки ламп накаливания, галогенных ламп от 40 до 300 Вт, 230 В± и низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором. Может управляться переключателем на 2 напр. (Кат. № 670 01)
1	670 84	<b>Светорегулятор 400 Вт для всех типов нагрузок</b> Исп. для управления и регулировки ламп накаливания, галогенных ламп от 40 до 400 Вт, 230 В, низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным или электронным трансформатором, люминесцентных ламп 100 ВА. Может управлять приводом (вентиляции) 100 ВА. Может исп. в режиме регулирования, включения на предустановленных уровнях (0-33-66-100 %) или в режиме постепенного гашения лампы (в теч. 1 часа). С функцией запоминания состояния. Может управляться переключателем на 2 напр. Кат. № 670 01 или неск. кнопочными выключателями кат. № 670 31
1	670 82	<b>Светорегулятор 600 Вт</b> Исп. для управления и регулировки ламп накаливания, галогенных ламп от 40 до 600 Вт, 230 В и низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором. С функцией запоминания состояния. Может управляться одним или неск. кнопочными выключателями (Кат. № 670 31)
1	670 43	<b>Светорегулятор сенсорный для всех типов нагрузок</b> Исп. для управления и регулировки ламп накаливания, галогенных ламп от 40 до 400 Вт, 230 В и низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным или электронным трансформатором. Может управляться одним или несколькими кнопочными выключателями (Кат. № 670 31)
1	670 86	<b>Светорегулятор 1000 Вт</b> Исп. для управления и регулировки ламп накаливания, галогенных ламп от 60 до 1000 Вт, 230 В и низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором. Монтируется в рамке на 4/5 модулей.
1	670 97	<b>Датчик движения без нейтрали 400 Вт без функции принуд. вкл./выкл.</b>
1	670 98	<b>Датчик движения с нейтралью 1000 Вт без функции принуд. вкл./выкл.</b>