

Щиток коридорный: АВ_С50А

Клемник E1:

Реле напряжения Zubr_D63t
(In=63 A; I_{max}=80 A)

AB C50A 6kA, 2п,
C, 2м
HAGER MC250A

УЗО
(2x40 A, 30mA,
A,2м)
HAGER CD240J

УЗО
(2x63 A, 30mA,
A,2м)
HAGER CD263J

УЗО
(2x63 A, 30mA,
A,2м)
HAGER CD263J

УЗО
(2x63 A, 30mA,
A,2м)
HAGER CD263J

УЗО
(2x16 A, 10mA,
A,2м)
HAGER CC216J

УЗО
(2x16 A, 10mA,
A,2м)
HAGER CC216J

1,5мм²

AB B10A 6 kA HAGER_MB110A

AB B10A 6 kA HAGER_MB110A

AB B10A 6 kA HAGER_MB110A

AB B10A 6 kA HAGER_MB110A

Освещение коридора
(без УЗО)

Освещение комнаты №1

Освещение комнаты №2

Освещение кухни

Линия розеток коридора

Линия розеток 1 (комн. 1)

Линия розеток 2 (комн. 1)

Линия розеток 1 (комн. 2)

Линия розеток 2 (комн. 2)

Варочная панель

Духовка (ориентир. 4кВт)

Посудомоечная машина

Линия розеток кухни №1
(фартук, правая стена кухни)

Линия розеток кухни №2
(фартук, правая стена кухни)

Линия розеток кухни №3
(по левой стене кухни)

Кондиционер №1 (комната №1)

Кондиционер №2 (комната №2)

Стиральная машина

Объединённая линия освещения
ВАННОЙ и ТУАЛЕТА

Объединённая линия розеток
ВАННОЙ и ТУАЛЕТА

Клемник N__:

Клемник N__:

Клемник N__:

Клемник N__:

Клемник N__:

Кабель 3x10 кв.мм

Кабель 3x6 кв.мм (варочная панель)

Кабель 3x4 кв.мм (духовка)

Кабель 3x2,5 кв.мм

Кабель 3x1,5 кв.мм

Гребёнка вилочная 1-полюсная

(подключается на нижние контакты автоматов!)



(для подключения группы автоматов)

Гребёнка вилочная 2-полюсная

(подключается на нижние контакты УЗО!)



(для подключения группы УЗО)