



- Сокращения:
- АВ Автоматический выключатель
 - ДАВ Дифференциальный АВ
 - ОП Ограничитель перенапряжения
 - МЗ Молниезащита
 - ГВН Главный выключатель нагрузки
 - УЗО Устройство защитного отключения

Устройство	Тип устройства	Тип кабеля	Хар-ки кабеля	Потребл. мощность (где известно), Вт	Тип нагрузки	Расположение
УЗО 2n 63A 30mA	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Освещение	Прихожая
	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Ночное освещение + Ночное освещение (Зал)	Прихожая
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Розетки (правая сторона)	Зал
	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Освещение	Спальня
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Розетки + розетки гардероба (ближнего к спальне)	Спальня
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Розетки	Балкон 2 (рядом с кухней)
	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Освещение	Балкон 2 (рядом с кухней)
	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Освещение	Кухня
	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Освещение	Детская
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Розетки	Детская
АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Освещение + Освещение (второй гардероб)	Гардероб (между спальней и залом)	
УЗО 2n 63A 30mA	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5	1900	Посудомойка	Кухня
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5	3600	Комбинированная духовка-микроволновка	Кухня
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Розетки	Кухня
	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5	500+560	Вытяжка + измельчитель в мойке	Кухня
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Розетки (левая сторона + прихожая)	Зал
	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Освещение	Зал
	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Освещение	Кабинет
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Розетки	Кабинет
	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5	30	Вытяжная вентиляция	Кабинет
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Освещение	Балкон 1 (в спальне)
АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Розетки	Балкон 1 (в спальне)	
УЗО 2n 63A 30mA	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Освещение	Ванная 1 (ближе к залу)
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Теплый пол	Ванная 1 (ближе к залу)
	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5	30+30	Вытяжная вентиляция + тоже в ванной 2	Ванная 1 (ближе к залу)
	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5	600+600	Полотенцесушитель (Ванная 1+Ванная 2)	Ванная 1 (ближе к залу)
	АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Освещение	Ванная 2 (с бойлером)
	АВ	1P+N C16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Стиральная машина	Ванная 1 (ближе к залу)
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Розетки	Ванная 1 (ближе к залу)
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Теплый пол	Ванная 2 (с бойлером)
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Розетки	Ванная 2 (с бойлером)
	АВ	1P+N B16	ВВГнг-LS 3 x 2,5	2400	Бойлер	Ванная 2 (с бойлером)
АВ	1P+N B10	ВВГнг-LS 3 x 1,5	100	Обнаружение протечек	Ванная 2 (с бойлером)	
неотключаемый	ДАВ	1P+N B10 30mA	ВВГнг-LS 3 x 1,5		Звонок+Домофон	Прихожая
неотключаемый	ДАВ	1P+N C16 30mA	ВВГнг-LS 3 x 2,5	2500	Приточная вентиляция	Балкон 2 (рядом с кухней)
неотключаемый	ДАВ	1P+N B25 30mA	ВВГнг-LS 3 x 4	7100	Варочная поверхность	Кухня
неотключаемый	ДАВ	1P+N B10 30mA	ВВГнг-LS 3 x 1,5	260	Холодильник	Кухня
неотключаемый	ДАВ	1P+N B16 30mA	ВВГнг-LS 3 x 2,5		Телеком + ИТ	